

ENERGY-CHARGER
ROBUSTE LADESTATION FÜR
11 KW ODER 22 KW

- Integrierte Phasenumschaltung 1p - 3p für PV-optimiertes Laden
- Integrierte Fehlerstromüberwachung Typ A
- Entwickelt, designed und hergestellt in Österreich
- Einfach zu montieren & konfigurieren
- Mit Energiemanagement einfach vernetzbar und digital steuerbar
- Wartungsarm

**CLIMATE PARTNER ZERTIFIZIERT -
MADE IN AUSTRIA:**
Energy-Charger zählt zu den CO²-
optimiertesten Wallboxen am Markt.
Dank des modularen Aufbaus lassen sich
Upgrades und mögliche Reparaturen be-
sonders unkompliziert umsetzen.



Vertrieb über
SOLVIS
Grotrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig - DE
T: +49 531 289 040
info@solvis.de
www.solvis.de

ESmart
TECHNOLOGY INSIDE



HARTE SCHALE. WEICHER KERN.
Effiziente Montage, robuste Komponenten
und elegantes Design. Durchdachte,
einfache Handhabung und ein Interface,
welches nicht nur gut aussieht, sondern auch
einfach zu bedienen ist.

DER ENERGY-CHARGER: DIE LÖSUNG FÜR KOMFORT, SICHERHEIT UND
EFFIZIENZ BEIM LADEN

Der ENERGY-CHARGER ist einfach zu installieren und zu bedienen. Beide Modelle sind via Netzwerk direkt mit dem M-TEC Energiemanagementsystem E-SMART vernetzbar. Die intelligente Ladelösung für Elektrofahrzeuge, optimiert durch Funktionen wie integrierte Phasenumschaltung sowie optionales Mess- und Eichrecht.

TECHNISCHE DATEN

Model	11 KW PERFORMANCE	22 KW COMMERCIAL
Anwendung	Für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser	Für Laden im gewerblichen Bereich
Abmessung in mm (H x B x T)	476 x 221 x 142	
Leistung kW	11	22
RCD Type	A + DCL	Type A + DCL
Kabel	6 m Type 2 Kabel (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2)	
Kommunikation	Bluetooth, WLAN, Ethernet 2 x potentialfreie Eingänge (X1 + X2), 1 x potentialfreier Ausgang (X3) RS485, Modbus TCP/RTU, OCPP, Rest API	
Energiezähler	Integrierter Energiezähler	
Messeichrecht	NEIN	JA
Phasenumschaltung	Integriert, 1p - 3p für PV-optimiertes Laden	
Bedienung	RFID & Touch Button	

PROFESSIONAL TIP



DOWNLOAD
TECHNICAL
INFORMATION

PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS

- Modulares Konzept und 3-Punkt-Montage
- Integrierte Fehlerstromüberwachung Typ A
- Einfache Durchführung von Reparaturen und Upgrades